

ICS 29.120.50  
K 31



# 中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 6829—2008  
代替 GB 6829—1995

## 剩余电流动作保护电器的一般要求

General requirements for residual current operated protective devices

(IEC/TR 60755:2008, MOD)

2008-12-30 发布

2009-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

GB/Z 6829—2008

目 次

前言 ..... I

引言 ..... II

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 2

4 分类 ..... 7

5 剩余电流保护电器的特性 ..... 8

6 标志和其他产品资料..... 13

7 使用和安装的标准工作条件..... 14

8 结构和操作的要求..... 14

9 型式试验指南..... 19

附录 A (资料性附录) 短路试验的推荐电路图 ..... 20

附录 B (资料性附录) 可能的负载电流和故障电流 ..... 23

附录 C (规范性附录) 自动重合闸剩余电流保护电器的补充要求 ..... 25

参考文献 ..... 26

图 A.1 所有短路试验的线路图 ..... 21

图 A.2 阻抗 Z 或 Z<sub>1</sub> 的详图 ..... 22

图 B.1 各种不同的电子线路可能出现的负载电流和故障电流 ..... 23

表 1 无延时型 RCD 对于交流剩余电流的最大分断时间标准值 ..... 11

表 2 无延时型 RCD 对于半波脉动直流剩余电流的最大分断时间标准值 ..... 11

表 3 无延时型 RCD 对整流线路产生的剩余直流电流和/或平滑直流剩余电流的最大分断时间  
标准值 ..... 11

表 4 对预期在 120 V 带中性点的两相系统中使用的额定剩余电流为 6 mA 的无延时型 RCD 的  
最大分断时间可替代的标准值 ..... 12

表 5 延时型 RCD 对于交流剩余电流的分断时间标准值 ..... 12

表 6 延时型 RCD 对于脉动直流剩余电流的分断时间标准值 ..... 12

表 7 延时型 RCD 对于平滑直流剩余电流的分断时间标准值 ..... 12

表 8 频率不同于额定频率 50 Hz/60 Hz 时 B 型 RCD 的脱扣电流范围 ..... 13

表 9 影响量值 ..... 14

表 10 交流剩余电流脱扣电流限值 ..... 15

表 11 脉动直流剩余电流脱扣电流限值 ..... 16

表 12 平滑直流剩余电流脱扣电流限值 ..... 16

表 13 最少应检查或试验的技术要求列表 ..... 19

## 前 言

本指导性技术文件修改采用 IEC/TR 60755:2008(第 2 版)《剩余电流动作保护电器的一般要求》(英文版)。

本指导性技术文件与 IEC/TR 60755:2008 的主要差异如下：

- IEC/TR 60755:2008 在引言及有关部分中说明主要给技术委员会在起草剩余电流动作保护电器标准时使用。本指导性技术文件规定主要给技术委员会和有关单位使用，即制造商也可根据本指导性技术文件及相应的国家标准起草企业标准。
- IEC/TR 60755:2008 规定可作为指导额定电压不超过交流 1 000V 的剩余电流保护电器，本指导性技术文件规定可用来指导额定电压不超过交流 1 200V 的剩余电流保护电器。
- 本指导性技术文件增加了 4.1 根据动作方式分类，IEC/TR 60755:2008 规定按相关产品标准的规定。
- 本指导性技术文件增加了根据有无自动重合闸分类，并增加了附录 C。
- 本指导性技术文件对额定电压优先值增加了 220 V 和 380 V 等级，额定电流优先值增加了 800 A 等级。
- 本指导性技术文件在 5.4.12.2 中，明确规定延时型仅适用于  $I_{\Delta n} > 0.03$  A 的剩余电流保护电器，因而在其他有关的部分也作了相应的修改。
- 对试验装置的标志和闭合和断开位置的标志，本指导性技术文件增加了可用相应的中文字表示。
- 本指导性技术文件增加了动作功能与电源电压有关的 RCD 的附加要求，并规定了  $I_{\Delta n} \leq 0.03$  A 的剩余电流保护电器，在电源电压降低到 50 V(相对地电压)时，如出现大于或等于额定剩余动作电流的剩余电流应能自动动作。

本指导性技术文件替代 GB 6829—1995。

本指导性技术文件与 GB 6829—1995 相比，主要变化如下：

- GB 6829—1995 为强制性标准；
- GB 6829—1995 可以独立作为相关剩余电流保护电器产品的标准使用，本指导性技术文件，仅规定了剩余电流保护电器与剩余电流保护功能有关的主要性能要求及相应的试验项目，具体的试验方法及相应的试验程序由相关产品标准规定，因而不能作为独立的标准使用。与剩余电流保护无关的功能均由相关功能的产品标准规定。

本指导性技术文件的附录 A 和附录 B 为资料性附录，附录 C 为规范性附录。

本指导性技术文件由中国电器工业协会提出。

本指导性技术文件由全国低压电器标准化技术委员会(SAC/TC 189)归口。

本指导性技术文件负责起草单位：上海电器科学研究所(集团)有限公司。

本指导性技术文件参加起草单位：浙江正泰电器股份有限公司、南京电力高等专科学校附属工厂、施耐德电气(中国)投资有限公司、人民电器集团有限公司、西门子线路保护系统有限公司、常熟开关制造有限公司、德力西电气有限公司、环宇集团有限公司、上海安科瑞电气有限公司。

本指导性技术文件主要起草人：周积刚、龚骏昌、陈颖。

本指导性技术文件参与起草人：萧红卫、周敏跃、谢娟、高文乐、胡宏宇、周建兴、黄蓉蓉、郑士泉、李丽芳、周中。

本指导性技术文件所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB 6829—1986、GB 6829—1995。

GB/Z 6829—2008

## 引 言

剩余电流动作保护电器主要用来对危险的并且可能致命的电击提供防护，以及对持续接地故障电流引起的火灾危险提供防护。

本指导性技术文件规定了这类电器的动作特性。在 GB 16895 系列标准《建筑物电气装置》的各个部分中详细规定了应如何安装剩余电流动作保护电器，以便达到要求的保护水平。

本指导性技术文件主要给技术委员会和有关单位在起草剩余电流动作保护电器标准时使用。本指导性技术文件不作为一个独立的标准使用，例如单独作为认证标准用。

本指导性技术文件是按剩余电流动作保护电器的导向功能来起草。

电击危险保护有两种基本状况：故障保护（间接接触）和基本保护（直接接触）。

故障保护是指该电器用来防止电气装置可触及的金属部件上持续的电压，这些金属部件是接地的，但在接地故障情况下会变成带电。

在这种情况下，危险不是来自于使用者与带电的导电部件直接接触，而是来自于与接地的金属部件接触，而接地金属部件本身与带电的导电部件接触。

剩余电流动作保护电器的主要功能或基本功能是提供故障防护，但具有足够灵敏度的电器（例如：剩余动作电流不超过 30 mA 的剩余电流动作保护电器）还有一个附加的好处：即使其他防护措施失效，该电器对与带电的导电部件直接接触的使用者能提供保护。

因此在本指导性技术文件中给出的动作特性是基于这样的要求，该要求本身是依据 GB/T 13870《电流对人和家畜的效应》中包含的资料。

这些电器也能对过电流保护电器不动作而长期持续的接地故障电流产生的火灾危险提供保护。

# 剩余电流动作保护电器的一般要求

## 1 范围

本指导性技术文件的技术要求适用于额定电压不超过交流 440V，主要用于电击危险保护的剩余电流动作保护电器(以下称为剩余电流保护电器，简称 RCD)。本指导性技术文件的技术要求作为技术委员会和有关单位起草产品标准时使用，并且只有在与相关标准组合时或在相关标准中引用时才适用。本指导性技术文件不作为一个独立标准使用，例如单独作为认证标准用。

注 1：本指导性技术文件也可用来指导额定电压不超过交流 1 200V 的剩余电流保护电器，在起草相关产品标准时其性能要求由制造厂和用户协商确定。

本指导性技术文件适用于：

- 检测剩余电流(见 3.3.2)，将其同基准值(见 3.3.3)相比较，以及当剩余电流超过该基准值断开被保护电路(见 3.3.4)的单一电器；
- 组合电器，其每个部分分别执行上述一个或二个功能，但是一起作用以完成所有三个功能。对预期仅完成上述三个功能中一个或二个功能的电器，可能需要特殊的技术要求。

本指导性技术文件适用于第 7 章规定的条件。对于其他条件，可能需要补充技术要求。

根据 GB/T 17045 和 GB 16895.21，剩余电流保护电器通过自动切断电源来防止人和牲畜由于触及外露的导电部件而产生的电击的有害影响。

注 2：上述“有害影响”包括发生心脏纤维性颤动的危险。

根据 GB 16895.4，额定剩余动作电流不超过 300 mA 的剩余电流保护电器也可以对持续接地故障电流引起的火灾危险提供防护。

根据 GB 16895.21，额定剩余动作电流不超过 30 mA 的剩余电流保护电器也可以在基本保护措施失效或者电气装置或设备使用者疏忽的情况下，提供附加保护。

对于能够执行附加功能的剩余电流保护电器，本指导性技术文件与包含附加功能的相关标准一起适用，例如：当剩余电流保护电器与断路器组合时，应符合相应的断路器标准。

对下列情况可能需要补充的或者特定的技术要求，例如：

- 由非专业人员使用的剩余电流保护电器；
- 与剩余电流保护电器组合的插座、插头、适配器和连接器。

本指导性技术文件规定：

- 剩余电流保护电器使用的术语和定义(第 3 章)；
- 剩余电流保护电器的分类(第 4 章)；
- 剩余电流保护电器的特性(第 5 章)；
- 动作值和影响量的优选值(5.4)；
- 剩余电流保护电器的标志和信息(第 6 章)；
- 使用和安装的标准工作条件(第 7 章)；
- 结构和操作的要求(第 8 章)；
- 最少试验要求明细表(第 9 章)。

注 3：除了上述提及的以外，用于特定场合(例如：电动机保护)的具有剩余电流功能的电器不包括在本指导性技术文件内。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的

## GB/Z 6829—2008

引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本指导性技术文件,然而,鼓励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本指导性技术文件。

GB/T 156—2007 标准电压 (IEC 60038:2002, MOD)

GB/T 2900.18—2008 电工术语 低压电器

GB/T 2900.70—2008 电工术语 电器附件 (IEC 60050-442:1998, IDT)

GB 13140.1—1997 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分:通用要求 (idt IEC 60998-1:1990)

GB 16895.4—1997 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第53章:开关设备和控制设备 (idt IEC 60364-5-53:1994)

GB 16895.21—2004 建筑物电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护 (IEC 60364-4-41:2001, IDT)

GB/T 17045—2008 电击防护 装置和设备的通用部分 (IEC 61140:2001, IDT)

IEC 60050-411:1996 国际电工词汇 第411部分:旋转机械

IEC 60050-426:1990 国际电工词汇 第426部分:用于易爆环境中的电气器具

IEC 60050-471:2007 国际电工词汇 第471部分:绝缘体

IEC 60364-5-53 建筑物电气装置 第5-53部分:电气设备的选择和安装 隔离、开关和控制设备

### 3 术语和定义

GB/T 2900.18—2008、GB/T 2900.70—2008、GB 13140.1、IEC 60050-411、IEC 60050-426、IEC 60050-471和 IEC 60364-5-53 规定的术语和定义以及下列术语和定义适用于本指导性技术文件。

#### 3.1 关于从带电部件流入大地电流的定义

##### 3.1.1

**接地故障电流** earth fault current

由于绝缘故障而流入大地的电流。

##### 3.1.2

**对地泄漏电流** earth leakage current

无绝缘故障,从设备的带电部件流入大地的电流。

##### 3.1.3

**脉动直流电流** pulsating direct current

在每一个额定工频周期内,用角度表示至少为  $150^\circ$  的一段时间间隔内电流值为 0 或不超过直流 0.006 A 的脉动波形电流。

##### 3.1.4

**电流滞后角** current delay angle

$\alpha$

通过相位控制,使电流导通的起始时刻滞后的用角度表示的时间。

##### 3.1.5

**平滑直流电流** smooth direct current

没有波纹的直流电流。

注:当波纹系数小于 10% 时,可以认为电流没有波纹。

#### 3.2 关于剩余电流保护电器激励的定义

##### 3.2.1

**剩余电流** residual current

$I_\Delta$

流过剩余电流保护电器主回路的电流瞬时值的矢量和(用有效值表示)。

### 3.2.2

**剩余动作电流 residual operating current**

使剩余电流保护电器在规定条件下动作的剩余电流值。

### 3.2.3

**剩余不动作电流 residual non-operating current**

在该电流或低于该电流时，剩余电流保护电器在规定条件下不动作的剩余电流值。

## 3.3 关于剩余电流保护电器动作和功能的定义

### 3.3.1

**剩余电流保护电器 residual current device; RCD**

在正常运行条件下能接通、承载和分断电流，以及在规定条件下当剩余电流达到规定值时能使触头断开的机械开关电器或组合电器。

### 3.3.2

**检测 detection**

感知剩余电流存在的功能。

### 3.3.3

**判别 evaluation**

当检测的剩余电流超过规定的基准值时，使剩余电流保护电器可能动作的功能。

### 3.3.4

**断开 interruption**

使得剩余电流保护电器的触头从闭合位置转换到断开位置，从而切断其流过的电流的功能。

### 3.3.5

**开关电器 switching device**

用以接通和分断一个或几个电气回路中电流的装置。

### 3.3.6

**剩余电流保护电器的自由脱扣机构 trip-free mechanism of a residual current device**

闭合操作开始后，若进行断开操作时，即使保持闭合指令，其动触头能返回并保持在断开位置的机构。

注：为了确保正常分断可能已经产生的电流，可能需要使触头瞬时地到达闭合位置。

### 3.3.7

**不带过电流保护的剩余电流保护电器 residual current device without integral overcurrent protection**

不能用来执行过载和/或短路保护功能的剩余电流保护电器。

### 3.3.8

**带过电流保护的剩余电流保护电器 residual current device with integral overcurrent protection**

能用来执行过载和/或短路保护功能的剩余电流保护电器。

注：本指导性技术文件的术语和定义包括与断路器组合的剩余电流保护电器(r. c. 单元，见 3.3.9)。

### 3.3.9

**r. c. 单元 r. c. unit**

一个能同时执行检测剩余电流、将该电流值与剩余动作电流值相比较的功能，以及具有操作与其组装或组合的断路器脱扣机构的器件的装置。

### 3.3.10

**剩余电流保护电器的分断时间 break time of a residual current device**

从达到剩余动作电流瞬间起至所有极电弧熄灭瞬间为止所经过的时间间隔。

GB/Z 6829—2008

3.3.11

**极限不驱动时间 limiting non-actuating time**

能对剩余电流保护电器施加一个剩余动作电流而不使其动作的最长时间。

3.3.12

**延时型剩余电流保护电器 time-delay residual current device**

专门设计的对应于一个给定的剩余电流值，能达到一个预定的极限不驱动时间的剩余电流保护电器。

3.3.13

**复位型剩余电流保护电器 reset residual current device**

为了能重新闭合并再次操作，在重新闭合前必须用一个操作件之外的器件人为复位的剩余电流保护电器。

3.3.14

**试验装置 test device**

组装在剩余电流保护电器中的模拟剩余电流保护电器在规定条件下动作的剩余电流条件的装置。

3.4 与激励量值和范围有关的定义

3.4.1

**不动作的过电流 non-operating overcurrents**

3.4.1.1

**在单相负载时不动作过电流的限值 limiting value of the non-operating over-current in the case of a single-phase load**

在没有剩余电流时，能够流过剩余电流保护电器（不论极数）而不导致其动作的最大单相过电流值。

注1：在主电路过电流的情况下，没有剩余电流时，由于检测器件本身存在的不对称可能发生误脱扣。

注2：在剩余电流保护电器带过电流保护时，不动作电流的限值可以由过电流保护装置来确定。

3.4.1.2

**在平衡负载时不动作电流的限值 limiting value of the non-operating current in the case of a balanced load**

在没有剩余电流时，能够流过带平衡负载的剩余电流保护电器（不论极数）而不导致其动作的最大电流值

注1：在主电路过电流的情况下，没有剩余电流时，由于检测器件本身存在的不对称可能发生误脱扣。

注2：在剩余电流保护电器带过电流保护时，不动作电流的限值可以由过电流保护装置来确定。

3.4.2

**剩余短路耐受电流 residual short-circuit withstand current**

在规定的条件下能够确保剩余电流保护电器运行的剩余电流最大值，超过该值时，该装置可能遭受不可逆转的变化。

3.4.3

**短时电流极限发热值 limiting thermal value of the short-time current**

剩余电流保护电器能够承载一个特定的短时间，并且在规定条件不会因热效应而使其特性产生永久性劣化的最大电流值（有效值）。

3.4.4

**预期电流 prospective current**

如果剩余电流保护电器和过电流保护装置（如果有的话）的每个主电流回路用一个阻抗可忽略不计的导体代替时，在电路中流过的电流。

注：预期电流同样可以看作一个实际电流，例如：预期分断电流，预期峰值电流，预期剩余电流等。

3.4.5

**接通能力 making capacity**

剩余电流保护电器在规定的使用和工作条件下以及在规定的电压下能够接通的预期电流的交流分量值。

3.4.6

**分断能力 breaking capacity**

剩余电流保护电器在规定的使用和工作条件下以及在规定的电压下能够分断的预期电流的交流分量值。

3.4.7

**剩余接通和分断能力 residual making and breaking capacity**

在规定的使用和工作条件下，剩余电流保护电器能够接通、承载其断开时间以及能够分断的剩余预期电流的交流分量值。

3.4.8

**限制短路电流 conditional short-circuit current**

本身不带过电流保护，但用一个合适的串联的短路保护装置(以下简称 SCPD)保护的剩余电流保护电器在规定的使用和工作条件下能够承受的预期电流的交流分量值。

3.4.9

**限制剩余短路电流 conditional residual short-circuit current**

本身不带过电流保护，但用一个合适的串联的 SCPD 保护的剩余电流保护电器在规定的使用和工作条件下能够承受的剩余预期电流的交流分量值。

3.4.10

**$I^2t$ (焦耳积分)  $I^2t$  (Joule integral)**

电流的平方在给定的时间间隔( $t_0, t_1$ )内的积分。

$$I^2t = \int_{t_0}^{t_1} i^2 dt$$

3.4.11

**恢复电压 recovery voltage**

分断电流后，在剩余电流保护电器的电源接线端子之间出现的电压。

注：此电压可以认为有两个连续的时间间隔组成，第一个时间间隔出现瞬态电压，接着的第二个时间间隔只出现工频恢复电压。

3.4.12

**瞬态恢复电压 transient recovery voltage**

在具有显著瞬态特征的时间内的恢复电压。

注1：根据电路和剩余电流保护电器的特性，瞬态电压可以是振荡的，或非振荡的或两者兼有。此电压包括多相电路中中性点位移的电压。

注2：除非另外规定，三相电路中的瞬态恢复电压是首先断开极出现的电压，因为该电压通常高于其余二极断开时出现的电压。

3.4.13

**工频恢复电压 power-frequency recovery voltage**

在瞬态电压现象消失后的恢复电压。

3.5 与影响量值和范围有关的定义

3.5.1

**影响量 influencing quantity**

可能改变剩余电流保护电器的规定动作的任何量。

## GB/Z 6829—2008

### 3.5.2

**影响量的基准值** reference value of an influencing quantity

与制造商规定的特性有关的影响量值。

### 3.5.3

**影响量的基准条件** reference conditions of influencing quantities

所有的影响量都是基准值。

### 3.5.4

**影响量的范围** range of an influencing quantity

在这个影响量值范围内，剩余电流保护电器在规定的条件下满足规定的技术要求。

### 3.5.5

**影响量的极限范围** extreme range of an influencing quantity

在这个影响量值范围内，剩余电流保护电器仅受到自发的可逆的变化，但不必符合本指导性技术文件的技术要求。

### 3.5.6

**周围空气温度** ambient air temperature

在规定条件下确定的剩余电流保护电器周围的空气的温度。

注：对于封闭的剩余电流保护电器，该温度是指外壳外的空气温度。

## 3.6 操作条件

### 3.6.1

**操作** operation

动触头从断开位置到闭合位置的转换或相反的转换。

注：如果必须加以区分，则电气含义上的操作（即接通和分断）称为开闭操作，而机械含义上的操作（即闭合和断开）称为机械操作。

### 3.6.2

**闭合操作** closing operation

剩余电流保护电器从断开位置转换到闭合位置的操作。

### 3.6.3

**断开操作** opening operation

剩余电流保护电器从闭合位置转换到断开位置的操作。

### 3.6.4

**操作循环** operating cycle

从一个位置转换到另一个位置再返回至起始位置的连续操作。

### 3.6.5

**操作顺序** sequence of operations

具有规定时间间隔的规定的连续操作。

### 3.6.6

**电气间隙** clearance

两个导电部件之间在空气中的最短距离。

注：为确定对易触及部件的电气间隙，绝缘外壳的易触及表面应视为导电的，好像该外壳能被手或 GB 4208 的标准试指触及的表面覆盖一层金属箔一样。

### 3.6.7

**爬电距离** creepage distance

两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。

注：为确定对易触及部件的爬电距离，绝缘外壳的易触及表面应视为导电的，好像该外壳能被手或 GB 4208 的标准试指触及的表面覆盖一层金属箔一样。

### 3.7 试验

#### 3.7.1

##### 型式试验 type test

对按某一设计制造的一个或几个电器所进行的试验，以表明该设计符合一定的技术要求。

#### 3.7.2

##### 常规试验 routine tests

对每个正在制造的和/或制造完毕的电器进行的试验，以确定其是否符合某些标准。

### 3.8

#### 短路保护电器 short-circuit protective device; SCPD

制造商规定的应与剩余电流保护电器一起串联安装在电路中仅对其进行短路电流保护的电器。

## 4 分类

正确使用本章分类的剩余电流保护电器应符合安装规程(例如：根据 GB 16895 系列标准)。

### 4.1 根据动作方式分

#### 4.1.1 动作功能与电源电压无关的 RCD。

#### 4.1.2 动作功能与电源电压有关的 RCD。

##### 4.1.2.1 电源电压故障时，有延时或无延时自动动作；

##### 4.1.2.2 电源电压故障时不能自动动作：

- a) 在电源电压故障时不能自动动作，但发生剩余电流故障时能按预期要求动作；
- b) 在电源电压故障时不能自动动作，即使发生剩余电流故障时也不能动作。

### 4.2 根据安装型式分

- a) 固定装设和固定接线的剩余电流保护电器；
- b) 移动设置和/或用电缆将装置本身连接到电源的剩余电流保护电器。

### 4.3 根据极数和电流回路数分

- a) 单极二回路剩余电流保护电器；
- b) 二极剩余电流保护电器；
- c) 二极三回路剩余电流保护电器；
- d) 三极剩余电流保护电器；
- e) 三极四回路剩余电流保护电器；
- f) 四极剩余电流保护电器。

### 4.4 根据过电流保护分

- a) 不带过电流保护的剩余电流保护电器；
- b) 带过电流保护的剩余电流保护电器；
- c) 仅带过载保护的剩余电流保护电器；
- d) 仅带短路保护的剩余电流保护电器。

### 4.5 根据调节剩余动作电流的可能性分

- a) 有一个固定的额定剩余动作电流的剩余电流保护电器；
- b) 额定剩余动作电流分级可调的剩余电流保护电器；
- c) 额定剩余动作电流连续可调的剩余电流保护电器。

### 4.6 根据冲击电压产生的浪涌电流作用下耐误脱扣的能力分

- a) 正常耐误脱扣；
- b) 增强耐误脱扣。

## GB/Z 6829—2008

### 4.7 在剩余电流含有直流分量时,剩余电流保护电器根据动作特性分

- a) AC 型剩余电流保护电器;
- b) A 型剩余电流保护电器;
- c) B 型剩余电流保护电器。

### 4.8 根据周围空气温度范围分

- a) 预期在 $-5\text{ }^{\circ}\text{C}\sim+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 环境温度下使用的剩余电流保护电器;
- b) 预期在 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}\sim+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 环境温度下使用的剩余电流保护电器;
- c) 预期在规定的更严酷的条件下使用的剩余电流保护电器。

### 4.9 根据剩余电流大于 $I_{\Delta n}$ 时的延时分

- a) 无延时,例如,用于一般用途。
- b) 有延时,例如,用于选择性保护:
  - 延时不可调节;
  - 延时可以调节。

### 4.10 根据结构型式分

- a) 由制造商装配成一个完整单元的剩余电流保护电器;
- b) 在现场由断路器和 r. c. 单元装配组成的剩余电流保护电器。对这类器件的要求应在相关产品标准中规定。

注: 电流检测装置和/或信号处理器件可与电流分断装置分开安装。

### 4.11 根据有无自动重合闸分

- a) 无自动重合闸功能的剩余电流保护电器;
- b) 具有自动重合闸功能的剩余电流保护电器(相应的技术要求见附录 C)。

## 5 剩余电流保护电器的特性

### 5.1 特性概要

剩余电流保护电器的特性应由下列项目规定(适用时):

- a) 安装型式(4.2);
- b) 极数和电流回路数(4.3);
- c) 额定电流 $I_n$ (5.2.1);
- d) 剩余电流含有直流分量时,根据动作特性确定的剩余电流保护电器的型式(5.2.9);
- e) 额定剩余动作电流 $I_{\Delta n}$ (5.2.2);
- f) 额定剩余不动作电流 $I_{\Delta no}$ ,如果与优选值不同时(5.2.3);
- g) 额定电压(5.2.4);
- h) 额定频率(5.2.5);
- i) 额定接通和分断能力 $I_m$ (5.2.6);
- j) 额定剩余接通和分断能力 $I_{\Delta m}$ (5.2.7);
- k) 延时(如果适用时)(5.2.8);
- l) 额定限制短路电流(5.3.2);
- m) 额定限制剩余短路电流 $I_{\Delta c}$ (5.3.3)。

### 5.2 所有剩余电流保护电器共同的特性

#### 5.2.1 额定电流( $I_n$ )

制造商规定的剩余电流保护电器能在适用于开关电器(见 3.3.5)的相关国家标准规定的不间断工作制下承载的电流值。

### 5.2.2 额定剩余动作电流( $I_{\Delta n}$ )

制造商对剩余电流保护电器规定的额定频率下正弦剩余动作电流的有效值(见 3.2.2),在该电流值时剩余电流保护电器应在规定的条件下动作。

### 5.2.3 额定剩余不动作电流( $I_{\Delta no}$ )

制造商对剩余电流保护电器规定的剩余不动作电流值(见 3.2.3),在该电流值时剩余电流保护电器在规定的条件下不动作。

### 5.2.4 额定电压

由制造商规定的剩余电流保护电器的电压有效值,剩余电流保护电器的性能与该值有关(尤其是短路性能)。

### 5.2.5 额定频率

剩余电流保护电器设计的频率值,在该频率时剩余电流保护电器在规定条件下正确动作。

### 5.2.6 额定接通和分断能力( $I_m$ )

剩余电流保护电器在规定的条件下能够接通、承载其断开时间和分断的,并不产生影响其功能变化的预期电流有效值(见 3.4.5 和 3.4.6)。

### 5.2.7 额定剩余接通和分断能力( $I_{\Delta m}$ )

剩余电流保护电器在规定条件下能够接通、承载其断开时间和分断的,并不产生影响其功能变化的预期剩余电流(见 3.4.7 和 3.4.9)的有效值。

### 5.2.8 有或无延时

无延时的剩余电流保护电器和有延时的剩余电流保护电器。

### 5.2.9 剩余电流含有直流分量的动作特性(见表 11 和表 12)

#### 5.2.9.1 AC 型剩余电流保护电器

在剩余正弦交流电流下,无论突然施加还是缓慢上升确保其脱扣的剩余电流保护电器。

#### 5.2.9.2 A 型剩余电流保护电器

在下列条件下确保其脱扣的剩余电流保护电器:

- a) 同 AC 型;
- b) 剩余脉动直流电流;
- c) 剩余脉动直流电流叠加 0.006 A 的平滑直流电流。

有或没有相位角控制,与极性无关,无论突然施加还是缓慢上升。

#### 5.2.9.3 B 型剩余电流保护电器

在下列条件下确保其脱扣的剩余电流保护电器:

- a) 同 A 型;
- b) 至 1 000 Hz 的剩余正弦交流电流;
- c) 剩余交流电流叠加 0.4 倍额定剩余电流( $I_{\Delta n}$ )的平滑直流电流;
- d) 剩余脉动直流电流叠加 0.4 倍额定剩余电流( $I_{\Delta n}$ )或 10 mA 的平滑直流电流(两者取较大值);
- e) 下列整流线路产生的剩余直流电流:
  - 对于 2 极,3 极和 4 极的剩余电流保护电器,线与线的两个半波桥式连接;
  - 对于 3 极和 4 极的剩余电流保护电器,3 个半波星形连接或者 6 个半波的桥式连接;
- f) 剩余平滑直流电流。

有或没有相位角控制,与极性无关,无论突然施加还是缓慢上升。

### 5.3 不带过电流保护(见 4.4a))和仅带过载保护(见 4.4c))的剩余电流保护电器的特定特性

#### 5.3.1 与短路保护电器(见 3.4.8)的配合

短路保护电器与剩余电流保护电器的组合是用来确保剩余电流保护电器免受短路电流的影响。

剩余电流保护电器的制造商应规定短路保护电器的下列特性:

## GB/Z 6829—2008

- a) 最大允通  $I^2 t$ ;
- b) 最大允通电流峰值  $I_p$ 。

任何符合相关国家标准并且上述 a)项和 b)项的特性值低于剩余电流保护电器制造商规定值的短路保护电器可用于保护剩余电流保护电器,只要其不影响正常工作。SCPD 的额定值和型号应与 5.3.2 和 5.3.3 相同。

### 5.3.2 额定限制短路电流

制造商规定的由短路保护电器保护的剩余电流保护电器在规定条件下能承受而不使其发生影响功能变化的预期电流有效值。

注 1: 必须注意,由规定的短路保护电器控制的特定短路电流施加到剩余电流保护电器上的应力实际上是可变的,这取决于短路保护电器的个别特性(尽管其包括在相关的标准动作区域内),也与接通瞬间相对于短路电流波形上的点有关(接通点是随机的)。

注 2: 制造商应注意确保在相应于剩余电流保护电器最严酷的应力条件下配合的有效性。

注 3: 对一个与给定的短路保护电器配合的剩余电流保护电器规定额定限制短路电流,表示这种组合能承受至规定值的任何短路电流。

### 5.3.3 额定限制剩余短路电流( $I_{\Delta c}$ )

制造商规定的由短路保护电器保护的剩余电流保护电器在规定条件下能承受而不使其发生影响功能变化的预期剩余电流值。

注: 如果对一个与给定的短路保护电器配合的剩余电流保护电器规定额定限制剩余短路电流,则认为这种组合能承受至规定值的任何剩余短路电流。

## 5.4 优选值或标准值

### 5.4.1 额定电压优选值

根据 GB/T 156,额定电压的优选值是 110 V,120 V,220 V(230 V),380 V(400 V)。

### 5.4.2 额定电流优选值( $I_n$ )

额定电流的优选值是 6 A,10 A,13 A,16 A,20 A,25 A,32 A,40 A,50 A,63 A,80 A,100 A,125 A,160 A,200 A,250 A,400 A,630 A,800 A。

### 5.4.3 额定剩余动作电流优选值( $I_{\Delta n}$ )

额定剩余动作电流的优选值是 0.006 A,0.01 A,0.03 A,0.1 A,0.2 A,0.3 A,0.5 A,1 A,2 A,3 A,5 A,10 A,20 A,30 A。

### 5.4.4 额定剩余不动作电流优选值( $I_{\Delta no}$ )

额定剩余不动作电流优选值是  $0.5I_{\Delta n}$ 。

注:  $0.5I_{\Delta n}$  值仅指工频交流剩余电流。

### 5.4.5 在多相线路中不平衡负载时不动作电流优选的最小值

在多相线路中不平衡负载时,不动作电流优选的最小值是  $6I_n$ 。

注: 对于带过电流保护的剩余电流保护电器,该最小值可能更低。

### 5.4.6 在平衡负载中不动作电流优选的最小值

在平衡负载中不动作电流的优选最小值是  $6I_n$ 。

注: 对于带过电流保护的剩余电流保护电器,该最小值可能更低。

### 5.4.7 额定频率的优选值

额定频率的优选值是 50 Hz 和/或 60 Hz。

### 5.4.8 额定接通和分断能力值( $I_m$ )

适用于不带短路保护的剩余电流保护电器。

最小值应为  $10I_n$  或  $500 A^{1)}$ ,两者取较大值。

1) 对移动式剩余电流装置(PRCD)和带剩余电流保护的固定安装插座(SRCD)为 250 A。

与这些值有关的功率因数在相关的产品标准中给出。

5.4.9 额定剩余接通和分断能力的优选值( $I_{\Delta n}$ )

额定剩余接通和分断能力的优选值是 500 A<sup>1)</sup>, 1 000 A, 1 500 A, 3 000 A, 4 500 A, 6 000 A, 10 000 A, 20 000 A, 50 000 A。

最小值应为  $10I_n$  或 500 A<sup>1)</sup>, 两者取较大值。

与这些电流值有关的功率因数在相关的产品标准中给出。

5.4.10 额定限制短路电流的优选值

不带短路保护的剩余电流保护电器的额定限制短路电流的优选值是 1 500 A, 3 000 A, 4 500 A, 6 000 A, 10 000 A, 20 000 A, 50 000 A。

与这些电流值相关的功率因数在相关的产品标准中给出。

5.4.11 额定限制剩余短路电流的优选值( $I_{\Delta c}$ )

不带短路保护的剩余电流保护电器的额定限制剩余短路电流  $I_{\Delta c}$  的优选值是 1 500 A, 3 000 A, 4 500 A, 6 000 A, 10 000 A, 20 000 A, 50 000 A。

与这些电流有关的功率因数在相关的产品标准中给出。

5.4.12 动作时间的标准值

5.4.12.1 无延时型 RCD 的最大分断时间标准值

无延时型 RCD 的最大分断时间标准值在表 1、表 2、表 3 和表 4 中规定。

表 1 无延时型 RCD 对于交流剩余电流的最大分断时间标准值

$I_{\Delta n}/A$	最大分断时间标准值/s			
	$I_{\Delta n}$	$2I_{\Delta n}$	$5I_{\Delta n}^a$	$>5I_{\Delta n}^b$
任何值	0.3	0.15	0.04	0.04
<sup>a</sup> 对于 $I_{\Delta n} \leq 0.030 A$ 的 RCD, 可用 0.25 A 代替 $5I_{\Delta n}$ 。 <sup>b</sup> 在相关的产品标准中规定。				

表 2 无延时型 RCD 对于半波脉动直流剩余电流的最大分断时间标准值

$I_{\Delta n}/A$	最大分断时间标准值/s							
	$1.4I_{\Delta n}$	$2I_{\Delta n}$	$2.8I_{\Delta n}$	$4I_{\Delta n}$	$7I_{\Delta n}^a$	$10I_{\Delta n}^b$	$>7I_{\Delta n}^c$	$>10I_{\Delta n}^c$
$\leq 0.010$		0.3		0.15		0.04		0.04
0.030		0.3		0.15	0.04			0.04
$> 0.030$	0.3		0.15		0.04		0.04	
<sup>a</sup> 对于 $I_{\Delta n} = 0.030 A$ 的 RCD, 可以用 0.35 A 代替 $7I_{\Delta n}$ 。 <sup>b</sup> 对于 $I_{\Delta n} \leq 0.010 A$ 的 RCD, 可以使用 0.5 A 代替 $10I_{\Delta n}$ 。 <sup>c</sup> 在相关产品标准中规定。								

表 3 无延时型 RCD 对整流线路产生的剩余直流电流和/或  
平滑直流剩余电流的最大分断时间标准值

$I_{\Delta n}/A$	最大分断时间标准值/s			
	$2I_{\Delta n}$	$4I_{\Delta n}$	$10I_{\Delta n}$	$>10I_{\Delta n}^a$
任何值	0.3	0.15	0.04	0.04
<sup>a</sup> 相关的产品标准中规定。				

GB/Z 6829—2008

表 4 对预期在 120 V 带中性点的两相系统中使用的额定剩余电流为 6 mA 的无延时型 RCD 的最大分断时间可替代的标准值

$I_{\Delta n}/A$	最大分断时间标准值/s			
	$I_{\Delta n}$	$2I_{\Delta n}$	$5I_{\Delta n}$	$>5I_{\Delta n}^a$
0.006	5	2	0.04	0.04
注：120 V 带中性点的两相系统主要在北美地区，如美国和加拿大等地区的电源系统中使用。				
<sup>a</sup> 在相关产品标准中规定。				

5.4.12.2 延时型剩余电流保护电器的分断时间和不驱动时间的标准值

延时型仅适用于  $I_{\Delta n}>0.03\text{ A}$  的剩余电流保护电器。

延时型剩余电流保护电器的分断时间和不驱动时间的标准值在表 5、表 6 和表 7 中规定。对于延时型剩余电流保护电器，应由制造商规定  $2I_{\Delta n}$  的不驱动时间。

$2I_{\Delta n}$  时的最小不驱动时间的优选值是 0.06 s, 0.1 s, 0.2 s, 0.3 s, 0.4 s, 0.5 s, 1 s。

表 5 延时型 RCD 对于交流剩余电流的分断时间标准值

额定延时/s		分断时间标准值和不驱动时间/s			
		$I_{\Delta n}$	$2I_{\Delta n}$	$5I_{\Delta n}$	$>5I_{\Delta n}$
0.06	最大分断时间	0.5	0.2	0.15	0.15
	最小不驱动时间	b	0.06	b	b
其他额定延时	最大分断时间	a, b	b	b	b
	最小不驱动时间	b	额定延时	b	b
<sup>a</sup> 为确保故障保护，最大动作时间应按 GB 16895.21。					
<sup>b</sup> 由相关的产品标准或制造商规定。					

表 6 延时型 RCD 对于脉动直流剩余电流的分断时间标准值

额定延时/s		分断时间标准值和不驱动时间/s			
		$1.4I_{\Delta n}$	$2.8I_{\Delta n}$	$7I_{\Delta n}$	$>7I_{\Delta n}$
0.06	最大分断时间	0.5	0.2	0.15	0.15
	最小不驱动时间	b	0.06	b	b
其他额定延时	最大分断时间	a, b	b	b	b
	最小不驱动时间	b	额定延时	b	b
<sup>a</sup> 为确保故障保护，最大动作时间应按 GB 16895.21。					
<sup>b</sup> 由相关的产品标准或制造商规定。					

表 7 延时型 RCD 对于平滑直流剩余电流的分断时间标准值

额定延时/s		分断时间标准值和不驱动时间/s			
		$2I_{\Delta n}$	$4I_{\Delta n}$	$10I_{\Delta n}$	$>10I_{\Delta n}$
0.06	分断时间最大值	0.5	0.2	0.15	0.15
	不驱动时间最小值	b	0.06	b	b
其他额定延时	分断时间最大值	a, b	b	b	b
	不驱动时间最小值	b	额定延时	b	b
<sup>a</sup> 为确保故障保护，最大动作时间应按 GB 16895.21。					
<sup>b</sup> 由相关的产品标准或制造商规定。					

5.4.12.3 频率不同于额定频率时剩余动作电流和剩余不动作电流的优选值

频率不同于额定频率 50 Hz/60 Hz 时剩余动作电流和剩余不动作电流的优选值在表 8 中给出。






表 8 频率不同于额定频率 50 Hz/60 Hz 时 B 型 RCD 的脱扣电流范围

频率/Hz	剩余不动作电流	剩余动作电流
150	$0.5I_{\Delta n}$	$2.4I_{\Delta n}^a$
400	$0.5I_{\Delta n}$	$6I_{\Delta n}^a$
1 000	$I_{\Delta n}$	$14I_{\Delta n}^{a,b}$
注：给定频率的波形是正弦波。		
<sup>a</sup> 这些值按 GB/T 13870.1 的心室纤维颤动防护结合 GB/T 13870.2 的心室纤维颤动的频率因数得出。		
<sup>b</sup> GB/T 13870 没有给出频率超过 1 kHz 的因数。		

6 标志和其他产品资料

剩余电流保护电器上的信息和标志应按相关的产品标准。

应提供下列信息：

- a) 制造商名称或商标；
  - b) 型号或序列号；
  - c) 额定电压；
  - d) 额定频率(如果不是 50 Hz 或 60 Hz)；
  - e) 额定电流；
  - f) 剩余电流含有直流分量时的动作特性：
    - AC 型剩余电流保护电器应标志符号  ；
    - A 型剩余电流保护电器应标志符号  ；
    - B 型剩余电流保护电器应标志符号   或  。
  - g) 额定剩余动作电流(或范围,如果适用)；
  - h) 额定延时(如果适用)；
  - i) 额定剩余不动作电流(如果不是优选值时)；
  - j) 额定短路接通和分断能力；
  - k) 额定限制短路电流(如果适用时),在这种情况下还应根据 5.3.1 标志组合的短路保护电器的特性；
  - l) 防护等级(如果不是 IP20 时)；
  - m) 使用位置(如果适用时)；
  - n) 工作温度范围；
  - o) 试验装置的识别字母 T 或相应的文字；
  - p) 应提供指示剩余电流保护电器断开和闭合状态的器件；
  - q) 接线图(如果适用时)(该要求通常对大于二极或带有不可开闭中性线的电器是必须的)；
  - r) 如果有必要区分电源端和负载端,它们应该清晰地标明(例如:在相应的端子旁边标明“电源”和“负载”)；
  - s) 专门用于连接中性线的端子应标志符号 N。
- 此外,对于 r. c. 单元：

GB/Z 6829—2008

- 应标志能与其装配或组装的断路器的最大额定电流；
  - 应标志其可与哪种断路器装配或组装。
- 应提供所有关于产品正确装配(如果有的话)、安装和使用的信息。

7 使用和安装的标准工作条件

7.1 影响量/因素优选的使用范围、基准值及其相关试验允差

影响量/因素优选的使用范围、基准值及其相关试验允差在表 9 中规定。

表 9 影响量值

影响量	优选的使用范围	基准值	试验允差
周围空气温度	—5℃~+40℃ —25℃~+40℃ (见注 1 和注 2)	由相关产品标准规定	相关产品标准中 试验要求的允许值
海拔	不超过 2 000 m	—	—
相对湿度:40℃时最大值	50%(见注 3)	—	—
外部磁场	任何方向不超过 5 倍 的地球磁场	地球磁场	—
位置	按制造商规定 任何方向上允差为 5°	由制造商规定	任何方向 2° (见注 4)
频率	基准值±5%	由制造商规定的额定频率	±2%
正弦波畸变	不超过 5%	0	5%
直流交流分量(对于外部 辅助电源)		0	3%
注 1: 日平均温度的最大值+35℃。 注 2: 在更严酷的气候条件下,可能会超过范围值。 注 3: 在较低的温度下允许较高的相对湿度(例如:在 20℃,相对湿度为 90%)。 注 4: 剩余电流保护电器应固定而不发生影响其功能的变形。			

7.2 在储藏和运输过程中的极端温度范围限值

- 注: 在电器设计时建议考虑下列储藏、运输和安装过程中的极端温度值:
- 按 4.8a)分类的电器:—20℃和+60℃;
  - 按 4.8b)分类的电器:—35℃和+60℃;
  - 按 4.8c)分类的电器:在更严酷的气候条件下,可能要求超过上述温度范围值。

8 结构和操作的要求

8.1 信息和标志

- 剩余电流保护电器上的信息和标志应根据相关的产品标准(见第 6 章):
- 剩余电流保护电器上的标志应不易擦除并且容易辨认。
- 剩余电流保护电器上提供信息的标签不应轻易被移除。
- 通过直观检查和/或相关产品标准中的试验来检验是否符合要求。

8.2 机械设计

8.2.1 概述

材料应适用于特定的使用,并能够通过适当的试验。固定连接上的接触压力不应通过除了陶瓷或

性能不亚于陶瓷以外的绝缘材料来传递，除非在金属部件中具有足够的弹性以补偿绝缘材料任何可能的收缩或变形。

通过直观检查和/或相关产品标准中的试验来检验是否符合要求。

8.2.2 机构

RCD 所有极的动触头在机械上应这样连接，使得所有极基本上同时接通和分断，不管是手动操作还是自动操作。

四极 RCD 的中性极不应比其他极后闭合先断开。

应提供区别剩余电流保护电器断开和闭合状态的器件。

机构应该是自由脱扣，并且其结构应使得动触头只能停止在闭合位置或断开位置，即使当操作件手动释放在一个中间位置时也是如此。

当使用操作件来指示触头的位置时，释放时，操作件应自动占据和动触头相应的位置。在这种情况下，操作件应有两个与触头位置相对应的明显的停止位置，但对于自动断开，允许操作件有第三个明显的位置。

如果使用符号，应用“|”和“O”来分别指示闭合和断开位置。

如果使用颜色，红色应指示闭合位置，绿色应指示断开位置。

也可采用“合”、“分”等文字符号来说明。

通过直观检查和相关产品标准中的试验来检验是否符合要求。

8.2.3 电气间隙和爬电距离

考虑到 RCD 预期使用的电气装置的过电压类别和污染等级，RCD 应具有能够耐受其预期寿命中电压应力的电气间隙和爬电距离。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

如果没有产品标准可以参考 GB/T 16935 系列标准。

8.2.4 螺钉、载流部件和连接

螺钉、载流部件和连接，不管是电气的还是机械的，应耐受在正常使用过程中产生的机械应力和热应力。

电气连接不应产生过度老化。

通过相关的产品标准的试验来检验是否符合要求。

8.2.5 外部导线的接线端子

连接外部导线的接线端子应使导线可以这样连接，以确保持续地保持必须的接触压力。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

8.2.6 现场与断路器组装的 r.c. 单元

在相关的产品标准中可以给出安全装配和正确运行的技术要求。

8.3 动作特性

8.3.1 与剩余电流形式相应的动作特性

8.3.1.1 交流剩余电流

在额定频率的交流剩余电流稳定增加时，AC 型、A 型和 B 型 RCD 应在表 10 规定的不动作电流  $I_{\Delta no}$  和额定剩余动作电流  $I_{\Delta n}$  范围内动作。

表 10 交流剩余电流脱扣电流限值

RCD 的型式	电流形式	脱扣电流	
		下限	上限
AC, A, B	交流	$0.5 I_{\Delta n}$	$I_{\Delta n}$
注：对于给定的电流形式，下限值对应于不动作电流，上限值对应于动作电流。			

GB/Z 6829—2008

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

8.3.1.2 脉动直流剩余电流

在额定频率的脉动直流剩余电流稳定增加时,A型和B型RCD应在表11规定的不动作电流和动作电流范围内动作。

表 11 脉动直流剩余电流脱扣电流限值

RCD 型式	电流形式	脱扣电流		
		下限值	上限	
			$I_{\Delta n} < 30\text{ mA}$	$I_{\Delta n} \geq 30\text{ mA}$
A,B	单个脉动直流			
	0°	$0.35I_{\Delta n}$	$2I_{\Delta n}$	$1.4I_{\Delta n}$
	90°	$0.25I_{\Delta n}$	$2I_{\Delta n}$	$1.4I_{\Delta n}$
	135°	$0.11I_{\Delta n}$	$2I_{\Delta n}$	$1.4I_{\Delta n}$
注:对于给定的电流形式,下限值对应于不动作电流,上限值对应于动作电流。				

脱扣范围应与脉动直流剩余电流的极性无关。

注：脉动直流剩余电流的波形可以参见附录 B。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

8.3.1.3 脉动直流剩余电流叠加 0.006 A 的平滑直流电流

在额定频率的脉动直流剩余电流稳定增加并叠加一个 0.006 A 的平滑直流电流时,A型RCD也应在表11规定的不动作电流和动作电流范围内动作。

即使脉动直流剩余电流和平滑直流电流的极性相同时,脉动直流电流的脱扣范围也应保持不变。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

8.3.1.4 交流或脉动直流剩余电流叠加 0.4I<sub>Δn</sub> 的平滑直流电流

在额定频率的交流或脉动直流剩余电流稳定增加并叠加一个 0.4I<sub>Δn</sub> 或 10 mA 的平滑直流电流时(两者取较大值),B型RCD也应在表10或表11(适用时)规定的不动作电流和动作电流范围内动作。

即使脉动直流剩余电流和平滑直流电流的极性相同时,脉动直流电流的脱扣范围也应保持不变。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

8.3.1.5 平滑直流剩余电流

在平滑直流剩余电流稳定增加时,B型RCD应在表12规定的不动作电流和剩余动作电流范围动作。

脱扣范围应与平滑直流剩余电流的极性无关。

注：脉动直流剩余电流的波形可以参见附录 B。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

表 12 平滑直流剩余电流脱扣电流限值

RCD 型式	极数	电流形式	脱扣电流	
			下限	上限
B	2,3,4	双脉冲直流	0.5I <sub>Δn</sub>	2I <sub>Δn</sub>
	3,4	三脉冲直流		
		六脉冲直流		
		平滑直流		
注：对于给定的电流形式,下限值对应于不动作电流,上限值对应于动作电流。				

### 8.3.2 剩余电流大于或等于 $I_{\Delta n}$ 时，在相应时间内的动作

#### 8.3.2.1 无延时 RCD

AC 型、A 型和 B 型 RCD 对于突然施加剩余电流的动作时间应符合表 1、表 2 和表 3 的要求(适用时)，且与极性无关(如果适用时)。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

#### 8.3.2.2 延时型 RCD

AC 型、A 型和 B 型 RCD 对于突然施加的剩余电流的分断时间和不驱动时间应符合表 5、表 6 和表 7 的要求(适用时)，而与极性无关(如果有关时)。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

### 8.3.3 动作功能与电源电压有关的 RCD 的附加要求

8.3.3.1 动作功能与电源电压有关的 RCD 应能在额定电源电压的 0.85~1.1 倍之间正常运行。

8.3.3.2 符合 4.1.2.1 分类的动作功能与电源电压有关的 RCD，当电源故障时，剩余电流保护电器必须自动动作，其动作时间应符合相关产品标准规定。

8.3.3.3 符合 4.1.2.2a) 分类的电源电压故障时不能自动断开的，但发生剩余电流故障时能按预期要求动作的 RCD，其预期动作要求由相关产品标准规定，对  $I_{\Delta n} \leq 0.03$  A 的剩余电流保护电器，在电源电压降低到 50 V(相对地电压)时，如出现大于或等于额定剩余动作电流的剩余电流应能自动动作。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

### 8.4 试验装置

RCD 应具有一个试验装置，模拟在额定电压下对检测装置通以一个不超过  $2.5I_{\Delta n}$  的剩余电流，以便定期地检验剩余电流保护电器的动作能力。

如果 RCD 有多个  $I_{\Delta n}$  额定值(见 4.5)，应仅在最小  $I_{\Delta n}$  整定值下验证  $2.5I_{\Delta n}$  值。

注 1：如果认为必要时，技术委员会可以使用大于  $2.5I_{\Delta n}$  的电流值(例如，具有多个额定电压的 RCD)。

注 2：试验装置是用来检验脱扣功能，而不是评价与额定剩余动作电流和分断时间有关的功能的有效性。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

当剩余电流保护电器处于断开位置并如正常使用接线时，应不可能通过操作试验装置使负载侧电路带电。

对于具有隔离功能的剩余电流保护电器，试验装置不应是唯一的执行断开操作的器件。

通过直观检查来检验是否符合要求。

操作试验装置时，不应使电气装置的保护导体带电。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

### 8.5 温升

考虑到其预期使用的周围温度，剩余电流保护电器不应遭受影响其功能和安全使用的损坏。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。如果没有相关的产品标准，对接线端子的温升可以见 GB 13140.1。

### 8.6 耐潮

剩余电流保护电器应具有足够的耐受湿度条件的机械性能。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

### 8.7 介电性能

剩余电流保护电器应有足够的介电性能。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

### 8.8 在平衡负载和不平衡负载时不动作电流的极限值

在规定的过电流条件下剩余电流保护电器不应脱扣。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

## GB/Z 6829—2008

### 8.9 EMC 及耐脱扣要求

#### 8.9.1 EMC

剩余电流保护电器应符合有关的 EMC 要求。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

注：可以用 GB 18499 作为指南。

#### 8.9.2 在脉冲电压引起的浪涌电流下耐误脱扣

剩余电流保护电器应能足够地耐受电气设施的电容负载引起的对地浪涌电流。

注：这种浪涌电流可以由电气设施的电容、浪涌保护器 (SPD) 或闪络产生。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

#### 8.10 在过电流条件下剩余电流保护电器的性能

在过载或短路条件下 (例如,  $I_m$ 、 $I_{\Delta m}$ 、 $I_{\Delta c}$  等), 剩余电流保护电器应具有足够的承受能力。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

#### 8.11 绝缘耐受冲击电压

剩余电流保护电器的绝缘应具有足够的耐受冲击电压的能力。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

#### 8.12 机械和电气耐久性

剩余电流保护电器应能执行规定的闭合和断开操作及接通和分断操作次数。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

#### 8.13 耐机械冲击

剩余电流保护电器应具有足够的机械性能, 以便耐受安装和使用过程中施加的应力。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

#### 8.14 可靠性

考虑到在可能的工作条件下的老化, 剩余电流保护电器应在其整个预期使用寿命中提供防护。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

#### 8.15 重新闭合复位型剩余电流保护电器的条件 (3.3.13)

在脱扣后不预先手动复位, 应不可能重新闭合复位型剩余电流保护电器。

通过直观检查和相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

#### 8.16 电击防护

剩余电流保护电器应这样设计, 当其按正常使用安装和接线后不能触及带电部件。

注：术语“正常使用”是指 RCD 按制造商说明书安装。

金属操作部件应与带电部件绝缘, 其可导电部件 (或也可称为“外露的可导电部件”) 应该覆盖绝缘材料, 除了连接各极绝缘操作件的器件以外。

机构的金属部件应是不可触及的。

就本条款而言, 认为清漆和瓷漆不能提供足够的绝缘。

通过直观检查和相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

#### 8.17 耐热性

剩余电流保护电器应有足够的耐热性。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

#### 8.18 耐异常发热和耐燃

如果邻近的载流部件在故障或过载情况下达到一个高的温度时, RCD 用绝缘材料制成的外部部件应不容易点燃或蔓延火焰。其他用绝缘材料制成的部件的耐异常发热和耐燃性可认为已由本标准的其他试验检验。

通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

8.19 在周围温度范围内剩余电流保护电器的性能

- 4.8a) 分类的剩余电流保护电器应在-5℃~+40℃温度范围内正确地工作。
  - 4.8b) 分类的剩余电流保护电器应在-25℃~+40℃温度范围内正确地工作。
- 通过相关产品标准的试验来检验是否符合要求。

8.20 在贮存和运输过程中暴露在极端温度之后剩余电流保护电器的性能

在贮存和运输过程中,剩余电流保护电器应能耐受极端温度值(见 7.2),而不发生不可逆转的改变。

极端温度值和试验按制造商和用户之间协议。

9 型式试验指南

在相关标准中,应按第 8 章给出的技术要求规定试验。表 13 规定了最少应进行的检查或试验的技术要求概要。

试验程序、样品数量和合格判别标准应在相关产品标准中规定。

表 13 最少应检查或试验的技术要求列表

条 款	技术要求
8.1	信息和标志
8.2	机械设计
8.3	动作特性
8.4	试验装置
8.5	温升
8.6	耐潮
8.7	介电性能
8.8	在平衡负载和不平衡负载时不动作电流的极限值
8.9	符合 EMC 和误脱扣
8.10	在过电流条件下剩余电流保护电器的性能
8.11	绝缘耐受冲击电压
8.12	机械和电气耐久性
8.13	耐机械冲击
8.14	可靠性
8.15	重新闭合复位型剩余电流保护电器的条件(3.3.13)
8.16	电击防护
8.17	耐热性
8.18	耐异常发热和耐燃
8.19	在周围温度范围内剩余电流保护电器的性能
8.20	在贮存和运输过程中暴露在极端温度之后剩余电流保护电器的性能

GB/Z 6829—2008

附 录 A  
(资料性附录)  
短路试验的推荐电路图

图 A.1 和图 A.2 给出了下列 RCD 短路试验使用的电路图：

- 单极二个电流回路的 RCD；
- 二极 RCD(带一个或二个过电流保护极)；
- 三极 RCD；
- 三极四个电流回路的 RCD；
- 四极 RCD。

阻抗  $Z$  和  $Z_1$  (图 A.2) 的电阻和电抗应可调节以满足规定的试验条件。电抗器推荐采用空心线圈，电抗器应始终与电阻串联并且其电感值应由单个电抗器串联获得。当电抗器的时间常数基本上相同时，允许电抗器并联连接。

因为包括大空心电抗器的试验电路的瞬态恢复电压并不能代表正常的使用条件，每相的空心电抗器应并联一个电阻器  $R_1$ ，通过电阻器的电流约为通过电抗器的 0.6%。

如果使用铁心电抗器，这些电抗器的铁心损耗功率不应超过与空心电抗器并联的电阻所吸收的功耗。

在每个验证额定短路能力的试验线路中，阻抗  $Z$  接入电源  $S$  和被试断路器之间。

当试验的电流低于额定短路能力时，应在断路器的负载端接入一个附加阻抗  $Z_1$ 。


阻值约为  $0.5\ \Omega$  的电阻器  $R_2$  与铜导线  $F$  串联，如图 A.1 所示。

单极 RCD 在图 A.1 所示的电路图中进行试验。

二极 RCD 在图 A.1 所示的电路图中进行试验，二个极均接入电路中而与过电流保护极的数量无关。

三极 RCD 和带三个过电流保护极的四极 RCD 在如图 A.1 所示的电路中进行试验。

栅格电路应连接至 B 点和 C 点(见图 A.1)。



N——中性线导体；

S——电源(单相、三相或三相加中性线,取决于被试电器的电流路径的数量);

**Z**——可调阻抗可以位于变压器的低压侧或高压侧；

$Z_1$ ——可调阻抗用来调节低于额定短路电流的电流;

P——短路保护电器(SCPD),它可以连接在被试电器前端的相电路的任何位置;

D——被试电器；

**Frame**——使用时正常接地的所有导电部件;

$G_1$ ——用于调节的临时连接；

$G_2$ ——用于额定限制短路电流试验的连接；

**T——接通短路的电器，它可连接在相电路的任何位置；**

$I_1, I_2, I_3$ ——电流传感器。它可置于被试电器“D”前端或后端；

$U_{r1}, U_{r2}, U_{r3}$ ——电压传感器;

F——检测故障电流的器件；

$R_1$ ——根据制造商的要求每相分流 10 A 电流的电阻器；

$R_2$ ——限制器件 F 中电流的电阻器；

$R_3$ ——用于调节  $I_A$  的可调电阻器；

S<sub>1</sub>——辅助开关;


**B 和 C(或 C')——**检测电弧喷射的栅格的连接点,只有在单极电器或相极加中性极电器试验时“C”在中性线上。

注1: 闭合电器 T 也可位于被试电器的负载端和电流传感器  $I_1, I_2, I_3$  之间(适用时)。

注 2: 电压传感器  $U_{r1}, U_{r2}, U_{r3}$  也可连接在相线和中性线之间。

图 A.1 所有短路试验的线路图

GB/Z 6829—2008



$r$ ——分流约 0.6% 电流的电阻器；

$L$ ——可调空心电感；

$R$ ——可调电阻器。

注：可调负载  $L$ 、 $R$  和  $r$  可位于供电线路的高压侧(适用时)。

图 A.2 阻抗  $Z$  或  $Z_1$  的详图

附录 B  
(资料性附录)  
可能的负载电流和故障电流




图 B.1 各种不同的电子线路可能出现的负载电流和故障电流

GB/Z 6829—2008




图 B. 1 (续)

可能的负载电流和故障电流见图 B. 1。

图 B. 1 说明了电子设备和开关电源常用的电源侧电路配置中剩余电流的波形，以及在何种接地故障情况下剩余电流中可能出现直流分量。

根据不同的剩余电流波形，应使用下列型式的 RCD：

- a) AC 型 RCD 适用于检测和断开编号为 8 和 9 的电子线路可能产生的剩余电流；
- b) A 型 RCD 适用于检测和断开编号为 1、4、5、8 和 9 的电子线路可能产生的剩余电流；
- c) B 型 RCD 适用于检测和断开编号为 1～9 的电子线路可能产生的剩余电流。

注 1：在编号为 2 的电路中的单相整流器和电容可能产生危险的直流故障电流。这种电路不大可能使用，但如果使用时，宜采用能够检测平滑直流电流的 B 型 RCD。

注 2：对于编号为 9 的电路，每个脉冲序列时间通常比 0.5 s 大得多，因此可采用 AC 型、A 型和 B 型的 RCD。

## 附录 C (规范性附录)

### 自动重合闸剩余电流保护电器的补充要求

#### C.1 范围

本附录适用于剩余电流脱扣后能自动重合闸的剩余电流保护电器。

#### C.2 性能要求

C.2.1 重合闸功能只适用于额定电流大于 63 A，额定剩余动作电流大于 0.03 A 的用于间接接触保护的剩余电流保护电器。

C.2.2 额定剩余动作电流小于或等于 0.03 A 的剩余电流保护电器不应具有重合闸功能。

C.2.3 延时型剩余电流保护电器不应具有重合闸功能。

C.2.4 自动重合闸剩余电流保护电器，因剩余电流脱扣动作后，经过 20 s~60 s 的时间间隔后才能自动重合闸，但手动合闸不受时间间隔限制。

C.2.5 自动重合闸剩余电流保护电器只能自动重合闸一次。如自动重合闸后，剩余电流保护电器因接地故障未排除而再次动作后，则自动重合闸功能应自行闭锁，不应再自动重合闸。

#### C.3 试验方法

##### C.3.1 试验条件

剩余电流保护电器按正常使用条件安装，在与剩余电流特性相应的试验电路里进行试验。剩余电流保护电器应分别在 0.85 倍和 1.1 倍额定电压下进行试验。

##### C.3.2 验证自动重合闸功能

在任何合适的温度下，剩余电流保护电器施加规定电压，不带负载进行试验。

试验电路分别调节到  $I_{\Delta n}$  及  $10I_{\Delta n}$  电流值，闭合试验开关使电路中突然产生一个剩余电流，使剩余电流保护电器动作，测量分断时间，剩余电流保护电器应在对  $I_{\Delta n}$  及最大剩余动作电流规定的动作时间内分断。然后打开试验开关断开剩余电流，经过一定时间间隔后，剩余电流保护电器应能自动重合闸。测量剩余电流保护电器分断至重新自动闭合的间隔时间，该时间不应小于 20 s，也不应大于 60 s。

##### C.3.3 验证自动重合闸的闭锁功能

在任何合适的温度下，剩余电流保护器施加规定电压，不带负载进行试验。

试验电路分别调节到  $I_{\Delta n}$  及  $10I_{\Delta n}$  电流值，闭合试验开关使电路中突然产生一个剩余电流，使剩余电流保护电器动作，此时试验开关仍保持闭合（存在接地故障），经过一定时间间隔后，剩余电流保护电器应自动重合闸，测量剩余电流保护电器分断至重新闭合的时间间隔，该时间不应小于 20 s 也不应大于 60 s。此时因电路中存在  $I_{\Delta n}$  或  $10I_{\Delta n}$  的剩余电流，剩余电流保护器应动作，测量电流接通瞬间至电流断开瞬间之间的间隔时间，该时间间隔不应大于对  $I_{\Delta n}$  及最大剩余动作电流规定的动作时间。这时剩余电流保护电器应保持在断开位置，不应再自动重合闸。

经过 10 min 后，断开试验开关，用手动方式重新闭合剩余电流保护电器后，重复上述试验，试验结果仍应符合上述要求。

**GB/Z 6829—2008**

### 参 考 文 献

- [1] GB 4208—2008 外壳防护等级(IP 代码) (IEC 60529:2001, IDT)
  - [2] GB/T 13870.1—1992 电流通过人体的效应 第一部分:常用部分 (neq IEC 60479-1:1984)
  - [3] GB/T 13870.2—1997 电流通过人体的效应 第二部分:特殊情况 (idt IEC 60479-2:1987)
  - [4] GB/T 16935.1—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验 (IEC 60664-1:2007, IDT)
  - [5] GB 18499—2008 家用和类似用途的剩余电流动作保护器(RCD) 电磁兼容性 (IEC 61543:1995 and A1 and A2, IDT)
-

中 华 人 民 共 和 国  
国家标准化指导性技术文件  
剩余电流动作保护电器的一般要求  
GB/Z 6829—2008

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销


\*

开本 880×1230 1/16 印张 2 字数 54 千字  
2009 年 4 月第一版 2009 年 4 月第一次印刷

\*

书号：155066·1-36202

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话：(010)68533533



GB/Z 6829-2008